


## TUOTESELOSTE - VIRTALÄHDE MILLETEKNIKILTÄ

### Tuotokuva



### Omakulutus

Piirilevyt	Omakulutus (akkukäytössä)	Kommentti
EN54 MX Verkko-vaihäiriön hälytyskortti	6 mA valmiustila	41 mA, kun se on aktivoitu.

### Hälytys

Hälytys sähkökatkosta. Kytkentärele.

### Kotelo, toteutus

Tuotteesta puuttuu kotelo ja se on asennettu olemassa olevaan koteloon.

Mitat pakkauksen kanssa ja ilman.

Mitat, korkeus x leveys x syvyys. <sup>a</sup>	Mitat pakkauksen kanssa.
Kortti 1: 14 x 31 x 12 mm. Kortti 2: 20 x 51 x 15 mm.	120 x 215 x 165 mm

<sup>a</sup>Tuotteen ja pakkauksen mitat voivat vaihdella, koska tuote saattaa sijaita muualla pakkauksessa.

Korkeusyksiköt, tuuletin ja IP-luokka.

HÄN	Sisäänrakennettu tuuletin	IP-luokka
Tuotteesta puuttuu kotelo		

### Nimi, artikkelinumero ja sähköpostiosoite

Nimi, artikkelinumero ja sähköpostiosoite

Nimi	Tuotenumero	Sähköpostinumero
EN54 MX Mains failure alarm card	A-AL0024C0001	52 577 15

### Nimi

Kortit tarjoavat mahdollisuuden viivyttää verkkokatkohälytyksiä: [EN54 24V 1,5A MX S](#), [EN54 24V 5,5A MX M](#), [EN54 24V 7,5A MX M](#),

### Käyttöalue

Korttia käytetään viivästyttämään hälytyksiä sähkökatkon sattuessa.

### Tekninen kuvaus

Hälytysviive verkkokatkon varalta on asetettu pidemmän kortin dip-kytkimiin. Ajat (noin), jotka voidaan asettaa ovat: 1 minuutti, 7,5 minuuttia, 15 minuuttia tai 30 minuuttia.

### Jännite, virta ja teho

Jännite sisään: 27,3 V DC, (24 V).

Itsekulutus on virtalähde, joka piirilevyllä on, kun järjestelmä otetaan käyttöön ja akkukäytössä.

### Paino

Paino.

Nimi	Nettopaino	Paino m pakkauksessa.
EN54 MX Verkko-vaihäiriön hälytyskortti	0,1 kg	0,2 kg

### Asennusvaatimukset

Kortti on tarkoitettu asennettavaksi Milleteknikin MX-sarjan laitteisiin.

### Vaihtoehto sopii

Virtalähteeseen mahtuvien korttien lukumäärä.

Tuote	Sopivien korttien lukumäärä <sup>a</sup>
EN54 1.5A MX S	2 (tuote koostuu kahdesta kortista, jotka on asennettava, jotta sähkökatkon aikaviive toimisi).
EN54 5.5A MX M	2 (tuote koostuu kahdesta kortista, jotka on asennettava, jotta sähkökatkon aikaviive toimisi).
EN54 7.5A MX L	2 (tuote koostuu kahdesta kortista, jotka on asennettava, jotta sähkökatkon aikaviive toimisi).

<sup>a</sup>Korttien/lisävarusteiden määrä, joka mahtuu koteloon, on kokonaisuudessaan määrä, joka mahtuu koteloon. Elektronisia ja mekaanisia rajoituksia saattaa olla.

### Määräykset ja sertifiointit

Tuote täyttää seuraavat vaatimukset.

EMC:	EMC-direktiivi 2014/30EU
Sähkö:	Pienjännitedirektiivi: 2014/35/EU

CE:	CE-direktiivi 765/2008
Ympäristö	REACH-asetus: Direktiivi 1907/2006, WEEE-asetus: Direktiivi 2002/96/EY, RoHS-asetus: Direktiivi 2015/863



## HUOMAA

Tuote on osa sähköjärjestelmiä, siihen sovelletaan asiaankuuluvia sähkö- ja turvallisuusdirektiivejä eikä se ole konedirektiivin (2006/42/EY) mukainen kone.



### Takuu

Tuotteella on kahden vuoden valmistusvirhetakuu.

### Valmistus, käyttöikä, ympäristövaikutukset ja kierrätys

Valmistaja Milleteknik Partillessa, Ruotsissa.

Tuote on suunniteltu pitkää käyttöikää varten, mikä vähentää ympäristövaikutuksia. Vanhentuneet tuotteet toimitetaan lähimpään kierrätyskeskukseen.

### Tietoja näistä tiedoista

Kaikki tiedot julkaistaan mahdollisten virheiden varassa. Tiedot päivitetään ilman ennakoilmoitusta. Käännös ei ole fakta-/kielentarkastus, eikä sitä tule käyttää perustana tai laskelmissa. Katso oikeat tiedot ruotsinkielisestä alkuperäisestä.

Julkaisupäivä 2025-05-21