PRODUKTBLAD - STRØMFORSYNING FRA MILLETEKNIK

Produktbilde

Navn, artikkelnummer og e-postnummer

Navn, artikkelnummer og e-postnummer

Navn	Artikkelnummer	E-postnummer
Fire Module 4 Outputs S	SM01FU002404FS01	52 574 68
Fire module 4 outputs (24V)	A-FU002404FS01	52 574 67

Navn

Alarmovervåkingsmodul for brannalarmer og andre alarmenheter. Leveres i egen innkapsling.

Bruksområde

Brukes til alarmapparatovervåking i brannalarmanlegg.

Teknisk beskrivelse

Overvåking av alarmenheter via invertert spenning og sikring av 1-4 utganger. Fire individuelt kontrollerbare spenningsutganger og/eller totalkontroll og/eller escape-funksjon (prioritert inngang). Konstant eller pulserende signal på utgang. Display og knapp lar systemet kalibreres. Indikasjoner for hvilken utgang og hva den alarmerer for, (avbrudd, kortslutning eller feil antall alarmenheter).

Spenning, strøm og effekt

Spenning i: 27,3 V DC, (24 V).

Spenning ut: 27,3 V LIKESTRØM, (24 V).

Strømuttak: 8. Maks 2 A per utgang.

Selvforbruk er strømuttaket kretskortet har når systemet er utplassert og i batteridrift.

Selvforbruk

Kretskort	Selvforbruk (i batteridrift)	Kommentar
Fire-modul 4 utgang	16 mA Standby-modus	Maks 120 mA ved alarm.

Utganger

Fire individuelt kontrollerbare spenningsutganger og/eller totalkontroll og/eller escape-funksjon (prioritert inngang).

Alarm

Totalalarm gis ved sikringssvikt og sløyfebrudd.

Sikringer

Last sikringer: Fire F2A'er.

Indikasjoner og kommunikasjon

Display som viser driftsstatus, alarmer og feil. Driftsindikasjon: én indikasjonsdiode per belastningsutgang. Alarmer kan videresendes til batteribackup.

Innkapsling, utførelse

Plateskap for veggmontering, pulverlakkert hvit. Seks kabelinnganger. Buntebåndholder i kabinett.

Produktet mangler kapsling og er montert i eksisterende kapsling.

Mål, med og uten emballasje.

Mål, høyde x bredde x dybde.[a.]	Dimensjoner med emballasje.
230 x 216 x 85 mm	125 x 260 x 255 mm
52 x 55 x 120 mm.	120 x 215 x 165 mm.

[a.] Dimensjoner på produkt og emballasje kan variere, dette er fordi produktet kan være plassert et annet sted i emballasjen.

Høydeenheter, vifte og IP-klasse.

HAN	Innebygd vifte	IP-klasse
6[a.]	Ingen	IP20
Produktet mangler innkapsling		

[a.] Kan ikke monteres i et 19" stativ.

Vekt

Vekt.

Navn	Netto vekt	Vekt m pakke.
Alarmenhetsovervåking i innkapsling	0,45 kg	0,6 kg
Alarmovervåkingskort	0,45 kg	0,6 kg

Installasjonskrav

Enheten er beregnet for fast installasjon. Aggregatet skal installeres innendørs, miljøklasse 1, omgivelsestemperatur: +5°C til +40°C.

Produktet skal installeres i et kompatibelt produkt fra Milleteknik.

Alternativet passer inn

Antall kort som passer i strømforsyningen.

Produktserie	Kapslingsstørrelse	Antall kort som kan passe[a.]
EN54, NEO, NOVA	FLX M	2
NEO, NOVA	FLX L	2
19 rack module holder	4U	4

[a.] Antall kort/alternativer som kan passe er det totale antallet som kan passe i huset. Elektroniske og mekaniske begrensninger kan eksistere. Brannmodul i S-skap kan ikke monteres i andre skap.

Krav som produktet oppfyller

Produktet oppfyller følgende krav.

EMC:	EMC-direktivet 2014/30EU
El:	Lavspenningsdirektivet: 2014/35/EU
CE:	CE-direktivet ifølge: 765/2008
Miljø	REACH Regulation: Directive 1907/2006, WEEE Regulation: Directive 20021961E, RoHS Regulation: Directive 2015/863

NOTAT

Produktet er en del av elektriske systemer, er underlagt relevante elektriske og sikkerhetsdirektiver og er ikke en maskin i henhold til maskindirektivet (2006/42/EF).

Garanti

Produktet har to års garanti mot fabrikasjonsfeil.

Produksjon, levetid, miljøpåvirkning og resirkulering

Produsert av Milleteknik i Partille, Sverige.

Produktet er designet for lang levetid, noe som reduserer miljøbelastningen. Utgåtte produkter leveres til nærmeste gjenvinningsstasjon.

Lenke til den nyeste informasjonen

Produkter er gjenstand for oppdateringer, og du finner alltid den siste informasjonen på vårt nettsted.

Tillbehör & tillval

Om disse dataene

All informasjon publiseres med forbehold om mulige feil. Informasjonen oppdateres uten forvarsel. Oversettelse er ikke faktasjekket/språksjekket og skal ikke brukes som grunnlag eller for beregninger. Se den svenske originalen for korrekt informasjon.

Publiseringsdato 2025-05-21