

## SSF1014 SERTIFIOITU AKUN VAR- MUUSKOPIOINTI VIESTINNÄLLÄ



### NIMI JA TUOTENUMERO

Nimi	Tuotenumero	E-numero
BT-15 FLX LARGE COM - tom 20231231	28160156	52 574 58
BT15-FLX2 LARGE COM - alkaen 20240101	28160157	52 577 02
BT-25 FLX LARGE COM - tom 20231231	28160158	52 574 59
BT25-FLX2 LARGE COM - alkaen 20240101	28160159	52 577 03

### KUVAUS

Ensisijainen kytkettävä vara-akku, 24 V, 15 A, jossa tilaa kahdelle 45 Ah akulle.

Ensisijainen kytkettävä vara-akku, 24 V, 25 A, jossa tilaa kahdelle 45 Ah akulle.

### KÄYTTÖALUE

Tuote syöttää virtaa rakennuksen kulkujärjestelmiin, hälytysjärjestelmiin tai muihin turvatuotteisiin, joita käytetään 24 V DC:llä. Virtalähteen tasasuuntaaja muuntaa 230 V DC:n 24 V DC:ksi. Virtalähde on sertifioitu käytettäväksi turvatiiloissa, joiden on oltava SSF 1014:n mukaisia aina hälytysluokasta 1 hälytysluokkaan 4 asti.

Akut, esimerkiksi pääsyjärjestelmä, jatkavat, kun sähköverkko katkeaa.

Pitkä käyttöikä, energiatehokas ja tuki on saatavilla, jos jokin menee pieleen, nyt tai 10 vuoden kuluttua.

### JÄNNITE, VIRTAA JA TEHO

Syöttöjännite: 230 V AC - 240 V AC, 47 Hz - 63 Hz.

Jännite ulos:

Latausvirta: 10 A.

Virtalähde: 15 A. 25 A.

### LATAA LÄHDÖT

Kymmenen kuormituslähtöä.

### SULAKKEET

Verkkosulake: 4 A.

Akun sulake: (16 A) ja 30 A automaattisulake.

### AKKU JA AKUN TYPPI

Kaksi 45 Ah tai kaksi 28 Ah akkua.

Akkutyyppi: 12 V, AGM-lyijyakku, huoltovapaa. Paristot eivät sisälly toimitukseen.

### VARAA AKKUJEN KÄYTTÖAIKA

Varakäyttöaika akkukäytössä riippuu siitä, kuinka suuri kuorma on kytketty virtalähteeseen. Jos kuormitus vaihtelee, kuten ovien lukkojen usein avattaessa, aika, jonka akut voivat jatkaa turvajärjestelmän virtaa, lyhenee. Saat arvion vara-drifteristä katso: [www.milleteknik.se/Manualer/FaQ/Reservdrifttider/](http://www.milleteknik.se/Manualer/FaQ/Reservdrifttider/)

### KOTELO, TOTEUTUS

Peltikaappi seinäasennukseen tai 19" räkkikaappiin (10 HE). Pulverimaalattu musta. Neljä kaapeliläpivienttiä päällä ja läpivientireiät takana. Nippusiteen pidike kotelossa. Lukittava, mukana kaksi avainta.

Mitat, korkeus x leveys x syvyys	Sisäänrakennettu tuuletin	IP-luokka
444 x 437 x 212 mm	Joo	IP32

### PAINO

Nimi	Nettopaino	Paino m pakkauksessa.
BT-15 FLX Large COM Gen2	13,7 kg	14,8 kg
BT-25 FLX Large COM Gen2	13,9 kg	14,8 kg

## ASENNUSVAATIMUKSET

Laitte on tarkoitettu kiinteään asennukseen. Laitte tulee asentaa sisätiloihin, ympäristöluokka 1, ympäristön lämpötila: +5°C - +40°C. Suositeltu ympäristön lämpötila on +15°C - +25°C (optimaalisen akun käyttöiän saavuttamiseksi).

## MÄÄRÄYKSET JA SERTIFIOINNIT

EMC:	EMC-direktiivi 2014/30EU
Sähkö:	Pienjännittdirektiivi: 2014/35/EU
CE:	CE-direktiivi 765/2008
Päästö:	EN61000-6-:2001 EN55022:1998-A1:2000, A2:2003 Klass B, EN61000-3-2:2001
Immuni-teetti:	EN61000-6-2:2005, EN61000-4-2, -3, 4, -5, -6, -11 SS-EN 50 130-4:2011 Edition 2, EN50131-6



## STANDARDIT, JOTKA TUOTTEET TÄYTTÄVÄT JA JOTKA ON HYVÄK-SYTTY

### Taulu 1. SSF

SSF1014 Hälytysluokka 1-4 (murtohälytys).
SSF1014, numero 5.

### Taulu 2. Todistus ja todistuksen numero

Sertifikaatin numero, SBSC	Nimitys SBSC
nro 20-117	NOVA 27 50-FLX S • NOVA 27 100-FLX S • NOVA 27 50-FLX M • NOVA 27 100-FLX M • NOVA 27 150-FLX M • NOVA 27 250-FLX M • NOVA 27 50-FLX L • NOVA 27 100-FLX L • NOVA 27 150-FLX L • NOVA 27 250-FLX L Unison Facility Cabinet

## TAKUU

Tuotteella on viiden vuoden valmistusvirhetakuu. Akut ja kuluvat osat eivät kuulu takuun piiriin.

## LAAJENNETTAVISSA, VALINNAT JA LISÄVARUSTEET

Levy peukalokytkimen kiinnittämiseksi seinään hälytysluokan mukaisesti [FLX S](#) ja [FLX M](#) ja [FLX L](#).

## VALMISTUS, KÄYTTÖIKÄ, YMPÄRIS-TÖVAIKUTUKSET JA KIERRÄTYS

Valmistaja Milleteknik Partillessa, Ruotsissa.

Tuote on suunniteltu ja valmistettu pitkää käyttöikä varten, mikä vähentää ympäristövaikutuksia. Tuotteen käyttöikä (kuluvia osia lukuun ottamatta) riippuu muun muassa ympäristötekijöistä, pääasiassa ympäristön lämpötilasta, komponenttien odottamattomasta kuormituksesta, kuten salamaniskusta, ulkoisista vaikutuksista, käsittelyvirheistä jne. Tuotteet kierrätetään yksinkertaisesti siksi, että ne ovat modulaarisia, jättämällä ne lähimpään kierrätyspisteeseen tai lähettämällä ne takaisin valmistajalle.<sup>1</sup>Ota yhteyttä jakelijaasi saadaksesi lisätietoja.

## TIETOJA NÄISTÄ TIEDOISTA

Kaikki tiedot julkaistaan mahdollisten virheiden varassa. Päivitetty ilman erillistä ilmoitusta. Käännös ei ole fakta-/kielitarkistettu, eikä sitä tule käyttää perustana tai laskelmissa. Katso oikeat tiedot ruotsinkielisestä alkuperäisestä.

---

<sup>1</sup>Kierrätyksestä aiheutuneita kustannuksia ei korvata.