

TUOTESELOSTE - VIRTALÄHDE MILLETEKNIKILTÄ

Tuotekuva



Itsekulutus on virtalähde, joka piirilevyllä on, kun järjestelmä otetaan käyttöön ja akkukäytössä.

Omakulutus

Piirilevyt	Omakulutus (akkukäytössä)	Kommentti
PoE-injektori 4p	87 mA	

Lähdöt

Neljä PoE-porttia ja kaksi LAN-porttia.

Kotelo, toteutus

Tinalaatikko asennettavaksi 19" telinetelineeseen. Pulverimaalattu musta.

Mitat pakkauksen kanssa ja ilman.

Mitat, korkeus x leveys x syvyys. ^a	Mitat pakkauksen kanssa.
44 x 244 x 280 mm	110 x 490 x 340 mm

^aTuotteen ja pakkauksen mitat voivat vaihdella, koska tuote saattaa sijaita muualla pakkauksessa.

Korkeusyksiköt, tuuletin ja IP-luokka.

HÄN	Sisäänrakennettu tuuletin	IP-luokka
1	Kyllä	IP20

Paino

Paino.

Nimi	Nettopaino	Paino m pakkauksessa.
PoE-injektori 4p 1HE	1,8 kg	2,1 kg

Asennusvaatimukset

Laite on tarkoitettu kiinteään asennukseen. Laite tulee asentaa sisätiloihin, ympäristöluokka 1, ympäristön lämpötila: +5°C - +40°C.

Määräykset ja sertifiointit

Tuote täyttää seuraavat vaatimukset.

EMC:	EMC-direktiivi 2014/30EU
Sähkö:	Pienjännitedirektiivi: 2014/35/EU
CE:	CE-direktiivi 765/2008
Ympäristö	REACH-asetus: Direktiivi 1907/2006, WEEE-asetus: Direktiivi 2002/96/EY, RoHS-asetus: Direktiivi 2015/863

Nimi, artikkelinumero ja sähköpostiosoite

Nimi, artikkelinumero ja sähköpostiosoite

Nimi	Tuotenumero	Sähköpostinumero
PoE-injektori 4p 1HE	1U02PI002404OP01	51 731 54

Nimi

Neliporttinen PoE-injektori kotelossa 19" telinetelineeseen.

Käyttöalue

PoE-injektori 4p 1HE toimittaa jopa neljä laitetta sekä teholla että datalla PoE-porttien kautta ilman erillisiä kuormalähtöjä. Lisää PoE-syötteen verkko-yhteyksiin, joista puuttuu PoE. Asennetaan helposti 19 tuuman telinetelineeseen. Syöttö: 24 V in, lähtöjännite: 48 V DC PoE-porttien kautta. Tarvitsetko lisää portteja? Kytke enintään kolme laitetta, jolloin saat yhteensä 12 PoE-lähtöä

Yleiset käyttötarkoitukset

- Virtalähde CCTV-kameroille, joissa PoE-tuki puuttuu.
- Turvajärjestelmien verkkokapasiteetin laajentaminen.
- Lisää PoE-toiminnon verkkoyhteyksiin.
- Langattomien tukiasemien käyttö.

Tekninen kuvaus

PoE-injektori 48 V. Neljä tuloa ja neljä lähtöä.

Jännite, virta ja teho

Jännite sisään: 27,3 V DC, (24 V).

Jännite ulos: 48 DC: SSÄ.

Suurin teho PoE-porttia kohti: 30,8 W.



HUOMAA

Tuote on osa sähköjärjestelmiä, siihen sovelletaan asiaankuuluvia sähkö- ja turvallisuusdirektiivejä eikä se ole konedirektiivin (2006/42/EY) mukainen kone.



Takuu

Tuotteella on kahden vuoden valmistusvirhetakuu.

Valmistus, käyttöikä, ympäristövaikutukset ja kierrätys

Valmistaja Milleteknik Partillessa, Ruotsissa.

Tuote on suunniteltu pitkää käyttöikää varten, mikä vähentää ympäristövaikutuksia. Vanhentuneet tuotteet toimitetaan lähimpään kierrätyskeskukseen.

Linkki teknisiin tietoihin

Tietoja näistä tiedoista

Kaikki tiedot julkaistaan mahdollisten virheiden varassa. Tiedot päivitetään ilman ennakkoilmoitusta. Käännös ei ole fakta-/kielentarkastus, eikä sitä tule käyttää perustana tai laskelmissa. Katso oikeat tiedot ruotsinkielisestä alkuperäisestä.

Julkaisupäivä 2025-05-21