

## PRODUKTBLAD

### Produktbild



### Namn, artikelnummer och e-nummer

Namn, artikelnummer och e-nummer

Namn	Artikelnummer	E-nummer
Battery Box 24V FLX S	FS010000024BB01	52 13 574

### Benämning

SSF 1014 godkänd batteribox för 24 V batteri-backup.

### Användningsområde

Används för att utöka reservdriftstiden hos strömförsörjning / batteribackup.

### Batteri och batterityp

Fyra 7,2 Ah batterier.

Fyra 14 Ah batterier.

Två 14 Ah batterier.

Två 20 Ah batterier.

Batterityp: 12 V, AGM blysyra batteri, underhållsfritt. Batterier ingår ej.

### Larm

Larm skickas vidare till batteribackup som ger larm.

### Kapsling, utförande

Plåtskåp för väggmontering eller i 19" rackskåp (5 HE). Pulverlackat svart. Fyra kabelgenomföringar på ovansidan och utslagshål på baksidan. Buntbandshållare i kapsling.

Mått, med och utan förpackning.

Mått, höjd x bredd x djup. <sup>a</sup>	Mått med förpackning.
222 x 437 x 145 mm	250 x 490 x 185 mm

<sup>a</sup>Mått på produkt och förpackning kan skilja sig åt, det beror på att produkten kan ligga åt annat håll i förpackningen.

Höjdenheter, fläkt och IP-klass.

HE	Inbyggd fläkt	IP-klass
5	Nej	IP30

### Vikt

Nettovikt och vikt med förpackning

Namn	Nettovikt	Vikt m förp.
Batteribox 24V FLX S	5,2 kg	5,8 kg

### Installationskrav

Enheten är avsedd för fast installation. Enheten skall installeras inomhus, miljöklass 1, omgivningstemperatur: +5°C till +40°C. Rekommenderad omgivningstemperatur är +15°C till +25°C (för optimal batterilivslängd).

### Passar till

Antal batteriboxar som kan kopplas till.

Produktserie	Kapslingsstorlek	Antal batteriboxar som kan kopplas till <sup>a</sup>
ECO, NEO, NOVA	FLX S	1

<sup>a</sup>Kopplas till 24V batteribackuper. Kan ej kopplas till 12 V batteribackuper.

### Krav som produkten uppfyller

Produkten uppfyller följande krav.

EMC:	EMC Direktivet 2014/30/EU
EI:	Lågspänningsdirektivet: 2014/35/EU
CE:	CE direktivet enligt: 765/2008
Miljö:	REACH Regulation: Directive 1907/2006, WEEE Regulation: Directive 2002/96/EC, RoHS Regulation: Directive 2011/65/EU



### Garanti

Produkten har två års garanti för tillverkningsfel. Batterier och förslitningsdelar omfattas ej av garanti.

### Tillverkning, livslängd, miljöpåverkan och återvinning

Tillverkad av Milleteknik i Partille, Sverige.

Produkten konstrueras för lång livslängd vilket minskar miljöpåverkan. Uttjänta produkter lämnas till närmaste återvinningscentral.

### Länk till senaste informationen

Produkter är föremål för uppdateringar, du hittar alltid den senaste informationen på [www.milleteknik.se](http://www.milleteknik.se).

### Batteriboxar & batterihyllor

### Om dessa uppgifter

Alla uppgifter publiceras med reservation för eventuella fel.  
Uppgifter uppdateras utan föregående meddelande.

Publiceringsdatum 2024-08-20